ROBE lighting s .r. o., Hazovice 2090
75661 Roznov pod Radhostem
Czech Republic

Tel: +420-571-751500
Fax: +420-571-751515
Email: info@robe.cz

T2™ LightMaster Side/Rear

Der T2 LightMaster ermöglicht den Betrieb jedes T2 Profile™ und T2 Profile FS™ – auch die bereits in Ihrem Inventar vorhandenen – als vollumfänglicher, manueller Verfolgerscheinwerfer. Er besteht aus extern montier- und programmierbaren Handgriffen und einer Bedieneinheit.

Das System erlaubt die Montage entweder an der Seite oder Rückseite. Der Bügel verfügt über zwei programmierbare Fader (z.B. für Dimmer und Iris), ein Bedien-Panel mit Touch-Screen Display und vier frei belegbare Dreh-Encoder, sowie zehn frei belegbare Taste für ein komplett individualisierbares Bedienerlebnis.

Die programmierbaren Tasten, Encoder und Fader ermöglichen es dem Bediener komfortabel Dimmer, Iris, Fokus, Zoom, Frost, Farben und andere Parameter zu steuern und zu kontrollieren. Die Einstellungsmöglichkeiten erlauben es zudem, die Charakteristik der Pan/Tilt-Bewegung in Widerstand und Trägheit auf eigene Bedürfnisse genau anzupassen.

Während der Operator den Follow Spot steuert, können Scheinwerferfunktionen wie Dimmer, Farben usw alternativ auch weiterhin über das Pult gesteuert werden.

Durch Bajonett-Verschlüsse ist eine schnelle Montage gewährleistet. Die Bedieneinheit lässt sich via USB mit dem Scheinwerfer verbinden.

ROBE lighting s .r. o., Hazovice 2090
75661 Roznov pod Radhostem
Czech Republic

Tel: +420-571-751500
Fax: +420-571-751515
Email: info@robe.cz

Technische Spezifikation

Wesentliche Ausstattungsmerkmale

- Aktivierungs- & Blackout-Taster
- Pan & Tilt „Freeze“-Taster
- Benutzerdefinierte Wahl der steuerbaren Elemente
- 4 Encoder
- 2 Schieberegler an den Handgriffen montiert mit direktem Zugriff auf Schlüsselfunktionen, 0 – 100% (z.B. für Dimmer und Iris), jeder T2 Funktion zuweisbar (Fokus, Zoom, Frost, etc.)
- 10 Preset-Taster mit Direktzugriff auf vorprogrammierte Funktionen
- Steuereinheit kompatibel mit T2 Profile™, T2 Profile FS™
- Speichern und laden von benutzerdefinierten Einstellungen

Steuerung und Programmierung

- Display: QVGA Robe Touchscreen mit Akkupuffer
- Bewegungssteuerung: manuell

Elektrische Spezifikationen und Anschlüsse

- Strom- und Datenschnittstelle (Eingang): USB-B
- Ethernet Schnittstelle: RJ45 in/out

Freigaben

- CE Übereinstimmung
- cETLus Übereinstimmung

ROBE lighting s .r. o., Hazovice 2090
75661 Roznov pod Radhostem
Czech Republic

Tel: +420-571-751500
Fax: +420-571-751515
Email: info@robe.cz

Mechanische Spezifikationen

- LightMaster Side:
  - Höhe: 190.7 mm (7.5")
  - Breite: 637 mm (25.1")
  - Tiefe: 277.5 mm (10.9")
- LightMaster Rear:
  - Höhe: 308.3 mm (12.13")
  - Breite: 737 mm (29")
  - Tiefe: 736 mm (28.9")
- Gewicht:
  - LightMaster Side: 4 kg (8.8 lbs)
  - LightMaster Rear: 8.3 kg (18.3 lbs)
  - Dreifuß: 6,5 kg (17.2 lbs)
  - Dreifußadapter: 3,6 kg (7.9 lbs)
- Befestigungsmöglichkeiten: An T2 Profile™ und T2 Profile FS™

Im Lieferumfang enthalten

- Stativ:
  - Min. Höhe 60 cm (23.6")
  - max. Höhe 110 cm (43.3")
  - schwarze Farbe
- Adapter für Stativ
- Zapfen

Zubehör

- LightMaster Side
  - 1fach Top Loader Case: 10120221
- LightMaster Rear
  - 1fach Top Loader Case: 10120344

Rechtliches

- T2™ ist ein eingetragenes Warenzeichen der Robe lighting s.r.o.
- T2™ LightMaster Side und T2™ LightMaster Rear sind Patente der ROBE lighting s. r. o. und sind geschützt durch ein oder mehrere Patente oder laufende Patentverfahren.